



1 L'implementazione e la disponibilità delle funzioni, caratteristiche e dei prodotti dipendono dal sistema collegato.

2 supportato da sistemi Aastra 400 / Aastra IntelliGate®

3 supportato da sistemi Aastra 5000

Per conoscere a quale sistema è collegato il vostro telefono, premere menu Fox > **MENU** > **IMPOSTAZIONI** > **GENERALE** > **PROPRIO ID**. Compaiono il nome, il numero e il sistema di comunicazione.

LED di Attenzione:

- Il LED sinistro lampeggia: Chiamata in arrivo.
- Il LED destro lampeggia: Voice Mail, Messaggio o Prenotazione automatica².



Tasto Conversazione: Eseguire o rispondere alla chiamata.

Tasto Fine:

- Concludere la chiamata.
- Terminare l'immissione senza salvare.
- Nel menu: ritorno allo stato di riposo.



Tasti Regolazione: Regolare il volume della suoneria e del microtelefono.



Tasto Microfono: Microtelefono on/off.



Tasto Altoparlante: Ascolto amplificato on/off.



Tasto Agenda: Aprire gli elenchi telefonici disponibili.



Tasto Ripetizione: Ultimo numero(i) chiamato(i).




Tasto Assenza con LED. Pre-configurazione dipendente dal sistema¹. Può essere configurato anche come Tasto Funzione o come Tasto Numero.




Menu Fox: Aprire il menu o consultare ulteriori funzioni dei Tasti Fox.



Fox (simbolo sul display): Accesso al menu o alle funzioni di Foxkey disponibili.



Tasto Fox: Eseguire tramite il tasto la funzione visualizzata.



Tasto di spostamento: Tornare indietro o avanzare nel menu, spostarsi negli elenchi.



Altre voci di menu selezionabili nella lista con il tasto di navigazione su/giù (simbolo sul display).



Più testo può essere visualizzato sul display usando i tasti di spostamento a destra / a sinistra (simbolo sul display).



Tasto di correzione: Cancellare l'ultimo carattere o tornare indietro nel menu.

Tasti configurabili con LED di Attenzione.

Selezionare i numeri telefonici memorizzati o attivare la funzione memorizzata: premere 1x o 2x brevemente¹.



Memorizzare la funzione o il numero di chiamata:

- Premere a lungo².
- Premere menu Fox > **MENU** > **IMPOSTAZIONI** > **TASTI**³.

Selezione nominativa

Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico.

Su sistemi Aastra 400 / Aastra IntelliGate® (Selezione rapida)²:

1. Per le iniziali del nome cercato premere una sola volta i tasti corrispondenti. Separare il nome e il cognome con il tasto cancelletto (#), ad es. "ro m" (7 7 7 # 6) per Rossi Mario.
2. Premere il tasto Agenda e selezionare l'utente desiderato.
3. Premere il tasto Gancio per selezionare i numeri di chiamata memorizzati.

Su sistemi Aastra 5000³:

1. Premere il tasto Agenda, selezionare l'elenco desiderato e digitare con i tasti numerici la prima lettera (ad es. premere 2 volte il tasto 6 per la lettera N; 1 volta il tasto 2 per la lettera A ...).
2. Menu Fox > **CONSULTARE**, dopo selezionare **SUCCESSIVO** finché non compare la voce corrispondente.
3. Selezionare menu Fox > **CHIAMARE**.

Accesso agli elenchi esterni disponibili¹:
Premere il tasto Agenda, selezionare menu Fox > **RICERCA AVANZATA** e inserire le iniziali del nome cercato finché compare la voce corrispondente.

Deviazione di chiamata

1. Premere menu Fox > **MENU**, quindi premere **DEVIARE SU** > **SELEZ.**
 2. Selezionare il tipo di deviazione desiderato¹.
 3. Selezionare destinazione (utente).
 4. Digitare il numero e confermare.
- Cancellare la deviazione: premere menu Fox > **MENU** > **FUNZIONI ATTIVATE** > **CANCELLA/CANCELLARE**.

Trasferimento durante la fase di chiamata

1. Premere menu Fox > **TRASFERIMENTO** durante la fase di chiamata.
2. Digitare il numero e premere menu Fox > **OK**².

Trasferimento durante la conversazione

1. Premere il tasto Conversazione o menu Fox > **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere menu Fox > **CONNETTI**²/**COLLEGA**³, la chiamata viene trasferita. Se nessuno risponde, interrompere con **TERMINA**²/**RIPRESA**³ e riprendere la prima conversazione.

Rich. alternata

Per parlare con due interlocutori alternativamente senza interrompere le conversazioni. Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere menu Fox > **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere menu Fox > **RICH. ALTERNATA**, per passare fra le due chiamate in corso.

Conferenza

È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza. Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere menu Fox > **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premere menu Fox > **CONFERENZA**.
3. Attivare nuovi interlocutori mediante una nuova menu Fox > **RICHIAMATA**¹.

Per concludere la conferenza: Premere il tasto Fine.

Prenotazione automatica

L'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde: Premere menu Fox > **PRENOTAZIONE AUTOMATICA**.

Ripristinare le funzioni attive

È possibile disattivare tutte le deviazioni e altre funzioni temporaneamente attive: Premere menu Fox > **MENU** > **FUNZIONI ATTIVATE** > **SELEZ.** e **CANCELLA/CANCELLARE**.

Montaggio e collegamento

È possibile collocare il telefono in un angolo di 40° oppure di 25°:

1. Inserire e spingere il piede in base al disegno di montaggio.
2. Inserire il cavo del microtelefono e il cavo di collegamento e far passare attraverso le guide.

Avvertenza

- Forse alcuni comandi di funzione dell'istruzioni vocali³ non funzionano con questo terminale.
- Prima di inserire il cavo, montare sempre il piede.
- Prima di smontare il piede, rimuovere sempre il cavo.

Collegamenti

LAN

Collegare alla rete IP
(soltanto Aastra 5360ip)



Collegamento alimentazione
(soltanto Aastra 5360ip)



Collegamento telefonico
(soltanto Aastra 5360)



Collegamento microtelefono

Denominazione documento

- Numero di documento: eud-0987 / 1.2
 - Valido da: Aastra 5000 R5.1 / Aastra 400 Series as of R1.0 / Aastra IntelliGate® Series as of I7.7
 - Copyright © 09.2010 Aastra Technologies Limited
- La dichiarazione di conformità, l'istruzioni per l'uso e ogni altra documentazione sono disponibili sul sito www.aastra.com/docfinder² oppure www.aastra.com³.